

## ASUS「ASUS VivoMini UN42」スペック表

製品名	ASUS VivoMini UN42	
型番	UN42-M115Z	
搭載OS※1	Windows 10 64ビット	
搭載CPU	CPU名称	インテル Celeron プロセッサー 2957U
	コア数/スレッド数	2/2
	動作周波数	1.4GHz
	キャッシュメモリ	2MB
メインメモリ	搭載容量/最大※2	2GB/16GB
	仕様	PC3L-12800 SDRAM (DDR3L-1600)
	メモリスロット数	SO-DIMMスロット×2(空きスロット×1)
表示機能	グラフィックス機能	インテル HD グラフィックス (CPUに内蔵)
	ビデオメモリ	メインメモリの一部を使用※3
	最大表示解像度	2,560×1,600ドット/60Hz (DisplayPort 1.2a) 1,920×1,080ドット/60Hz (HDMI 1.4a)
記録装置※2	搭載ストレージ	SSD 32GB※4
	仕様	mSATA 6Gb/s
	mSATAスロット数	mSATAスロット×1(空きスロット×0)
オーディオ機能	インテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠機能	
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
	無線LAN	IEEE802.11n/g/b
	Bluetooth	Bluetooth 4.0
インターフェース	映像出力	DisplayPort 1.2a×1 HDMI 1.4a×1
	USB	USB 3.0×4(左側面×2、背面×2)
	LAN	RJ45×1
	オーディオ	3.5mmステレオミニジャック×1(ヘッドホン/マイク兼用)※5
	カードリーダー	カードリーダースロット×1 (対応カード:SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、MMC)
ケンジントンセキュリティースロット	搭載(左側面)	
対応VESA規格(付属マウント)	100mm×100mm 75mm×75mm	
入力装置	キーボード	日本語114キーワイヤレスキーボード
	マウス	ワイヤレスマウス
電源	ACアダプター(AC100V~240V/50Hz~60Hz)	
消費電力	最大約49W	
エネルギー消費効率(2011年度基準)	X区分0.14(AA)	
主な付属ソフトウェア	AI Suite 3(PC管理ソフト)※7 Media Streamer(メディアストリーミングソフト)※6 ※7 Wi-Fi GO!(リモート操作/ファイル共有ソフト)※6 ※7	
主な付属品	VESA規格対応マウント、ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書	
保証期間	購入日より12か月間の国内保証	
サイズ	幅131mm×奥行き131mm×高さ42mm	
質量	約600g	

※1 プリインストールしているOS以外はサポート対象外となります。

※2 メモリやストレージなどの増設や交換によって発生した問題はサポート対象外となります。なお、修理などを依頼される場合には増設や交換を行った機器を外して購入時の状態に戻していただく必要があります。

※3 ビデオメモリの容量はPCの動作状況によって自動でメインメモリから割り当てられます。

※4 リカバリーイメージなどに使用するシステム領域が存在するため、搭載するストレージ容量のすべてがユーザー使用可能領域にはなりません。

※5 4極ミニプラグに対応しています。ヘッドセットを使用する場合には4極タイプのものをご使用ください。

※6 使用するためにはお使いのAndroidデバイスまたはiOSデバイスに、Google playまたはApp Storeから「ASUS Wi-Fi GO! & NFC Remote」および「ASUS Media Streamer」をインストールする必要があります。「ASUS Wi-Fi GO! & NFC Remote」はAndroid 2.3.3以降またはiOS 7.0以降、「ASUS Media Streamer」はAndroid 4.0以降またはiOS 7.0以降に対応しています。

※7 プリインストールは行っていないため、使用する場合にはWindowsのデスクトップ上にあるインストーラーでソフトのインストールを行ってください。

\* 製品の仕様は製品の改善のために予告なく変更することがあります。

\* 製品の仕様は2015年9月現在のものです。